

Návod k použití vysílaček

5.1. Instalace antény

Instalujte anténu jak je ukázáno na obrázku níže a točte s ní po směru hodinových ručiček dokud se anténa nezastaví.



Poznámka: Pokud montujete anténu, netočte s ní za její vrchní část, ale za její tělo a točte. Pokud používáte externí anténu, ujistěte se že "SWR" je 1,5:1 nebo menší, mohli byste způsobit poškození na koncovém přijímači tranzistoru. Nikdy nedejte zařízení za anténu vaší rukou, mohli byste způsobit špatnou funkčnost vysílače. Nikdy nevysílejte bez antény.

5.2. Instalace opaskového klipu



Pokud je nutné, nainstalujte opaskový klip na zadní stranu krytu pro baterii jak je ukázáno na obrázku níže.

Poznámka: Nepoužívejte žádný typ lepidla pro uchycení klipu. Použití lepidla by mohlo poškodit kryt akumulátoru.


5.3. Instalace headsetu

Vložte externí mikro-headset konektor do konektoru pro sluchátka a mikrofon na přijímač, jak je ukázáno na obrázku níže.



5.4. Instalace akumulátoru

Když vkládáte akumulátor, ujistěte se že je v paralelní poloze a má správně kontakty s hliníkovou šasí. Spodní část akumulátor bude 1-2cm pod koncem těla akumulátor. Zarovnejte akumulátor s lištami na hliníkovém šasí a posunujte akumulátor směrem vzhůru, dokud nezaklapne. Západa akumulátoru na spodní straně uzamkne akumulátor v zařízení.



Před vyjmutím akumulátoru, vždy vypněte zařízení. Zmáčkněte tlačítko PUSH nad opaskovým klipem a tlačte akumulátor směrem dolů po těle zařízení, správný směr je znázorněn šipkou na obrázku níže. Stlačte akumulátor dolů o 1-2cm a poté akumulátor oddělte od těla zařízení.

6. Nabíjení akumulátoru

Používejte pouze specifickou nabíječku, kterou udává výrobce. Nabíjecí proces je indikován LED diodou.



Stav nabíjení	LED indikace
Pohotovostní režim	Bliká červená dioda, když zelená svítí
Nabíjení	Červená dioda stále svítí
Plně nabito	Zelená dioda stále svítí
Chyba	Bliká červená dioda, když zelená svítí

Prosím následujte tyto kroky:

1. Připojte napájecí kabel do adaptéru.
2. Připojte AC konektor adaptéru do AC zásuvky.
3. Připojte DC konektor adaptéru do DC zásuvky na zadní straně nabíječky.
4. Vložte zařízení s akumulátorem nebo samotný akumulátor do nabíječky.
5. Ujistěte se, že akumulátor má správný kontakt s nabíjecím terminálem. Nabíjecí proces je zahájen, když červená dioda začne svítit.

6. Zelená dioda bude svítit asi po 4 hodinách nabíjení a indikuje plné nabití akumulátoru. Tehdy vyjměte zařízení nebo samotný akumulátor z nabíjecí stanice.

7. Informace o akumulátoru

7.1. Počáteční použití

Nové akumulátory jsou balené a odesílané z výroby plně nenabitě. Nabíjejte nový akumulátor 5 hodin před prvním použitím. Maximální kapacita akumulátoru je plně dosaženo po třech nabíjecích a vybíjecích cyklech. Pokud vám akumulátor hlásí nízkou kapacitu, prosím znovu ji nabijte.

Varování: Ke snížení rizika zranění, nabíjejte akumulátor pouze ve specifikovaných nabíjecích stanicích udávané výrobcem. Používání ostatních akumulátorů může vést k hoření nebo ke způsobení nevratného poškození. K zamezení rizika zranění osoby, nikdy nevkládejte akumulátor do ohně! Likvidujte akumulátor pouze v souladu s lokálními regulemi. Nikdy nepoužívejte jako domácí odpad. Nikdy se nepokoušejte rozebrat akumulátor!

7.2. Doporučení při nabíjení akumulátoru

1. Pokud nabíjíte akumulátor, držte okolní teplotu mezi 5 - 40°C. Teplota mimo limit může vést k poškození samotného akumulátoru.
2. Pokud nabíjíte akumulátor, vložte ji do zařízení a ujistěte se, že je zařízení vypnuté pro plné nabití akumulátoru.
3. Nikdy neodpojujte zdroj napájení nebo neoddělávejte akumulátor, pokud jej nabíjíte.
4. Nikdy nenabíjejte akumulátor pokud je vlhký. Prosím osušte jej měkkým hadříkem před nabíjením.
5. Akumulátor se může eventuálně opotřebovat. Když je její provozní čas nižší než normálně, je většinou čas ke koupi nového akumulátoru.

7.3. Prodloužení životnosti akumulátoru

Výkon akumulátoru bude vždy záviset na teplotě, protože pod 0°C část akumulátoru bude chladném počasí. Podchlazený akumulátor není schopen pracovat a v takovém případě jej uchovejte pro práci v pokojové teplotě.

Prach na kontaktech na akumulátoru může způsobit, že akumulátor nebude pracovat nebo se nabíjet. Prosím použijte čistý suchý hadřík pro odstranění všech nečistot na kontaktech a vložte jej zpět do zařízení.

7.4. Skladování akumulátoru

1. Plně nabijte akumulátor před dlouhodobým skladováním, to zabrání poškození podbití při samo vybíjecím procesu.
2. Nabijte znovu akumulátor po několika měsících (Li-Ion akumulátor po 6 měsících) pro zachování její plné kapacity a k zabránění podbití.